



EKSELANS BY ITS

CENTRALES AMPLIFICADORAS PEQUEÑA Y MEDIA POTENCIA MULTIBANDA **MCA 402 L**  
AMPLIFICATEURS MULTI BANDE DE PETITE ET MOYENNE PUISSANCE **MCA 402 L**  
CENTRALINI AMPLIFICATORI MULTIBANDA DI BASSA E MEDIA POTENZA **MCA 402 L**  
AMPLIFICADORES MULTIBANDA PEQUENA E MÉDIA POTÊNCIA **MCA 402 L**  
LOW AND MID-POWER MULTIBAND AMPLIFIERS **MCA 402 L**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		MCA 402 L	
Código	Code	Codice	Codigo	Code		061006	
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs		VHF	UHF
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	<b>MHz</b>	47-230	470-790
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	<b>dB</b>	32	40
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	<b>dB</b>	17	16
Nivel de salida DIN 45004B	Niveau de sortie DIN 45004B	Livello d'uscita DIN 45004B	Nível de saída DIN 45004B	Ouput level DIN 45004B	<b>dBµV</b>	117	114
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	<b>dB</b>	>15	
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	<b>dB</b>	<4	
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	<b>Vdc</b>	12 (ON/OFF Switch)	
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	<b>Vac</b>	230 ±10%	
Consumo	Consommation	Consumo di corrente	Consumo de corrente	Current consumption	<b>W</b>	2.2	

1.



-Fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones

*-Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions*

-Fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti

*-Fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões*

-Fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied. Make connections

2.



-Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse

*-Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La led doit s'allumer*

-Collegare l'amplificatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare

*-Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender*

-Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

3.



-Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia necesaria

*-Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain nécessaire*

-Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno

*-Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho necessário*

-Connect a signal meter to the output and adjust the necessary gain