

# TESLA



# TESLA TE-3000

## Satelitní přijímač irdeto SKYLINK READY

- ✓ certifikace Skylink READY 2020 – plně kompatibilní se satelitní službou Skylink
- ✓ FastScan – snadné vyhledání, seřazení a aktualizace kanálů
- ✓ Nahrávání na USB disk, funkce TimeShift
- ✓ České menu a EPG
- ✓ Rychlý start z pohotovostního režimu

TESLA TE-3000 je nejmodernější satelitní DVB-S2 irdeto přijímač s nejnovější certifikací skylink (2020). Přijímač prošel testem operátora Skylink a na základě pozitivních výsledků získal certifikaci Skylink Ready, která zaručuje plnou kompatibilitu s touto satelitní službou. Ověřen byl soulad mnoha technických parametrů přijímače s technickou specifikací Skylinku. Mezi nejdůležitější parametry patří kompatibilita s kartami Skylink, vybavenost funkcí automatického ladění a uspořádání programů (FastScan), ale zejména možnost příjmu programů ve vysokém rozlišení HD a v kompresním formátu MPEG-4. Přijímač je vybaven funkcí FastScan, která zajistí snadné automatické vyhledání stanic nabídky Skylink a jejich výchozí seřazení. A to není vše! Pokud v budoucnu dojde ke změně frekvence některého z programů, příp. k úpravě programové nabídky Skylink, provede se aktualizace seznamu stanic automaticky. To vám ušetří čas, který byste jinak strávili hledáním a zadáváním frekvence a následným seřazováním programů, příp. i peníze, které byste museli zaplatit servisnímu technikovi.

### Rozměry

**délka, šířka, výška:** 170 x 110 x 35 mm, **hmotnost:** 0,3 kg



## Specifikace:

- FastScan – instalace a aktualizace seznamu stanic
- Podpora Full HD rozlišení 1920x1080p na výstupním HDMI konektoru
- Možnost celkově uložit až 4000 televizních a rozhlasových stanic
- Možnost tvorby až 8-mi oblíbených seznamů v režimu FastScan aktualizace
- Podpora editace seznamu stanic (oblíbené, přesun, zamknutí, přejmenování a třídění) v režimu normálního ladění
- Plná podpora sedmidenního Elektronického programového průvodce (EPG)
- Kompletní české a slovenské OSD menu
- PVR funkce, možnost záznamu oblíbených pořadů na USB zařízení
- Mutlimediální přehrávač rozličných AVI souborů a prohlížení BMP/PNG/JPG/GIF obrázků
- Podpora hudebních souborů MP3
- Automatické nastavení času
- Plná podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, 13/18 V, 0/22kHz
- Podpora aktivního pohotovostního stavu pro rychlý start přijímače z pohotovostního stavu
- Rodičovská kontrola pořadů a nahrávek PIN-em karty
- Podpora OTA aktualizace software z družice
- Podpora aktualizace SW z FTP serveru

## Rozhraní:

- Paměť: 256 MB
- DVB-S/S2 tuner
- Frekvence: 950-2150 MHz
- Impedance: 75
- Vstupní úroveň: -65dBm - -25dBm
- LNB: 13 V/18 V (max 350 mA) DiSEqC1.0/1.2/1.3 (22KHz)
- Video: H.265 (HEVC/H.265); H.264; MPEG-4; H.263, MPEG-2
- Poměr stran: 4:3; 16:9
- Rozlišení: 1920x1080; 1280x720; 720x480
- Audio: MPEG1/II; MP3; Dolby Digital, Dolby Digital+; MPEG4 AAC; HE-AAC/DRA, podpora Audio description
- Zvukový mód: LEFT/RIGHT/STEREO/MONO
- Vstupy/výstupy: HDMI (1.4a); USB 2.0; LAN; SPDIF, AV; anténní vstup (f konektor)

## Balení obsahuje:

- Přístroj TESLA TE-3000
- Dálkové ovládání včetně 2x 1,5 AAA baterie
- HDMI kabel 1 m
- Uživatelský manuál