

AMPLIFICADORES DE MÁSTIL

AM 322 easy mAgnek

AM 402 easy mAgnek

Ltè2

- ✓ Gran facilidad de instalación gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- ✓ Montaje con una sola mano
- ✓ Compatible con cualquier soporte o mástil de mercado
- ✓ Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura
- ✓ Sistema easy mAgnek patentado y exclusivo EK
- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Bajo factor de ruido
- ✓ Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y cierre para cables.
- ✓ Amplificador basculante para facilidad de conexionado



AM 322 EASY MAGNEK · AM 402 EASY MAGNEK

Pre-fijación magnética exclusivo Ek

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AM 322 easy magnek		AM 402 easy magnek	
Código		051017		051018	
Entradas		UHF	UHF	VHF	UHF
Rango de frecuencias	MHz	470-694	470-694	47-230	470-694
Ganancia	dB	32	32	28	40
Regulación	dB	18	18	18	18
Nivel de salida (DIN 45004B)	dBμV	114		114	
Figura de ruido	dB	<6		<2,5	
Tensión de alimentación	Vdc	24		24	
Paso de corriente		ON/OFF		ON/OFF	
Consumo de corriente	mA	≤ 70		≤ 70	